LED-SPOT PAKKET- 6 X LED-SPOT MET LADER EN KLEURFILTERS





GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Aan alle burgers van de Europese Unie

Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product



Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het toestel na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw dealer of naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.

Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffende de verwijdering.

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

	Wees voorzichtig bij de installatie: raak geen kabels aan die onder stroom staan, om dodelijke elektroshocks te vermijden.
	Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt of als u het niet gebruikt. Houd de voedingskabel altijd vast bij de stekker en niet bij de kabel.
	**Gebruik het toestel enkel binnenshuis.** Bescherm dit toestel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Plaats nooit objecten gevuld met vloeistof op of naast het toestel.
	Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
	**Opgelet:** de behuizing wordt zeer warm tijdens gebruik.
	**Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron**, om het volgende te vermijden • epilepsieaanvallen bij gevoelige personen • tijdelijke blindheid (flitsblindheid) • permanente en onherroepelijke schade aan de ogen.
	Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Voor onderhoud of reserveonderdelen, contacteer uw dealer.

- De beschikbare netspanning mag niet hoger zijn dan de spanning in de specificaties achteraan de handleiding.
- De voedingskabel mag niet beschadigd zijn of ingekort worden. Laat uw dealer zo nodig een nieuwe kabel plaatsen.
- Maak het toestel vast met een geschikte veiligheidskabel (bvb. VDLSC7N of VDLSC8N).
- Installeer het toestel op een minimumafstand van 0,5 m van ontvlambare en explosieve voorwerpen of stoffen.
- Zorg voor een minimumafstand van 0,5 m tussen de lichtuitgang van het toestel en het belichte oppervlak.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 40° C. Gebruik het toestel niet bij hogere temperaturen.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.

	Bescherm het toestel tegen stof en extreme temperaturen. Zorg ervoor dat de verluchtingsopeningen niet verstopt geraken. Voor voldoende luchtcirculatie, voorzie een ruimte van minstens 2.5 cm tussen het toestel en elk ander object.



Bescherm het toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening van het toestel.

- Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken. Ongeschoolde personen mogen dit toestel niet gebruiken. Meestal is beschadiging het gevolg van onprofessioneel gebruik van het toestel.
- Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen aan het toestel. Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Andere toepassingen kunnen leiden tot kortsluitingen, brandwonden, elektrische schokken, enz. De garantie vervalt automatisch bij ongeoorloofd gebruik.
- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- De LEDs en mechanische schade vallen niet onder de garantie.
- Laat dit toestel installeren en onderhouden door een geschoolde technicus.
- Schakel het toestel niet onmiddellijk in nadat het werd blootgesteld aan temperatuurschommelingen. Om beschadiging te vermijden, moet u wachten tot het toestel de kamertemperatuur heeft bereikt.
- Dit toestel is ontworpen voor professioneel gebruik op podia, in disco's, theaters, enz.
- Het toestel is niet ontworpen voor een continue werking: regelmatige onderbrekingen verlengen de levensduur.
- Gebruik de oorspronkelijke verpakking tijdens het transport.
- Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

4. Eigenschappen

Dit LED-spot pakket is een comfortabele draagtas met: 6 batterij-aangedreven LED-puntspots, een oplader, een IRC en kleurfilters. De unieke magnetische voet hecht zich vast op de meeste metalen oppervlakken. Draadloze aan/uit-bediening via IRC mogelijk.

- geleverd met een herlaadbare lithium-batterij voor een draadloze bediening
- de magnetische voet hecht zich vast op de meeste metalen oppervlakken, geen extra klemmen vereist
- de plafondklem met ooglus hecht gemakkelijk aan steunframes van verlaagde plafonds en garandeert zo een snelle en gemakkelijke installatie en kabelbeheer
- aan/uit-knop of aangestuurd via IRC (inbegrepen)
- meerdere kleurfilters: warmwit, rood, groen, blauw en geel

5. Omschrijving

Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

1	pan-draaivoet
2	veiligheidsbeugel
3	veiligheidskabel (niet meegelev.)
4	plafondklem
5	magnetische voet

6	montagebeugel
7	aan-uitschakelaar
8	DC-stroomingang
9	tiltregelknop

6. Gebruik

6.1 Puntspot inschakelen

De spots worden gevoed via één enkele externe voeding met automatische bereikinstelling en een ingangsspanning van 100-240 VAC. Uitgangsspanning is 8.4 VDC, 600 mA.

6.2 Opladen

De spots werken draadloos dankzij de interne herlaadbare lithiumbatterij. Om de batterij op te laden: spots uitschakelen en externe voeding inpluggen.
Het indicatorlichtje op de externe voeding kleurt rood bij het laden van de batterij en groen wanneer het opladen voltooid is.

De normale looptijd bij normaal gebruik is 6 u en de normale oplaadtijd is 6.5 u.

	Voor een optimale levensduur van de batterij, de batterij 24 u opladen voor het eerste gebruik.

6.3 De IR-afstandsbediening (IRC)

Opmerking: Zorg ervoor dat de IRC direct gericht staat naar de ontvanger.

toets	functie
BLACKOUT	blackout
+/-	vermogen van niveau 1 tot 5
W	max. vermogen

6.4 Kleurfilters wisselen



De spots kunnen voorzien worden van verschillende kleurfilters. Om de filters aan te brengen:

1. Knijp zachtjes in de ring voor de lens. Verwijder de ring.
2. Plaats de filter van de gewenste kleur op de convex zijde gericht naar de buitenkant.
3. Knijp zachtjes in de ring en plaats deze voor de filter. Laat los.

7. Reiniging en onderhoud

- Alle gebruikte schroeven moeten goed zijn aangespannen en mogen geen sporen van roest vertonen.
- De behuizing, de lenzen, de montagebeugels en de montageplaats (bv. het plafond of het gebinte) mogen niet vervormd zijn of aangepast worden; geen extra gaten in montagebeugels boren, aansluitingen niet verplaatsen, enz.
- Mechanisch bewegende delen mogen geen sporen van slijtage vertonen en mogen niet onregelmatig bewegen.
- De voedingskabels mogen niet beschadigd zijn. Laat het toestel onderhouden door een geschoolde technicus.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u aan onderhoudswerkzaamheden begint. Laat het toestel afkoelen.
- Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende doek. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen.
- Dompel het toestel niet onder.
- Er zijn geen onderdelen die de gebruiker zelf kan vervangen.
- Bestel eventuele reserveonderdelen bij uw dealer.

8. Technische specificaties

voeding	100-240 VAC, 50/60 Hz
verbruik	8,4W
lichtbron	1 x 3W koudwit LED
kleurtemperatuur	7000 K
stralingshoek	5°
hoek	12,7°

IP-norm	IP33	
afmetingen	complete set	800 x 310 x 85 mm
	spot	195 x Ø 90 mm (incl. beugel)
gewicht	complete set	3,5 kg
	spot	0.34 kg

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.hqpower.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.